



DI-000-ODS10-62A

Interrupteur-détecteur mural décoratif

Unipolaire (un emplacement) ou à emplacements multiples
Valeurs nominales :

120/277 V c.a., 60 Hz

N° de cat. ODS1Ø-IDx

Charges à incandescence

800 W/6,67 A à 120 V

Charges fluorescentes

1 200 VA/10 A à 120 V

2 700 VA/10 A à 277 V

Charges motorisées

ch/5,8 A à 120 V

Aucune charge minimale prescrite

Convient aux ballasts électroniques et magnétiques (à tension régulière ou à basse tension), aux lampes à incandescence et aux ventilateurs.

Directives



DI-000-ODS10-62A

INTERRUPTOR DE PARED DECORATIVO CON SENSOR DE OCUPACION

Unipolar (Una ubicación) O Múltiples ubicaciones

Capacidad: 120/277V, 60Hz

No. de Cat. ODS10-IDx

Incandescence

800W – 6.67A @ 120V

Fluorescente

1200VA – 10A @ 120V

2700VA – 10A @ 277V

Supplemental:

1/4hp – 5.8A @ 120V

No requiere carga mínima

Compatible con balastras electrónicas y magnéticas, balastras electrónicas y magnéticas de bajo voltaje,lámparas incandescentes y ventiladores.

Instrucciones de Instalación

EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 5 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port

ESPAÑOL
CARACTERISTICAS
• Diseño Estilo Decora® de Leviton • Interruptores con balastras electrónicas • Lentes de bajo perfil, resistente a la intromisión • Anula la luz de ambiente
INTRODUCCION
El Interruptor con Sensor de Ocupación Leviton No. Cat. ODS10-IDx, está diseñado para detectar movimiento de una fuente que emite calor (como cuando una persona entra en una habitación) dentro de su campo de visión (espacio monitoreado) y ENCIENDE o APAGA la luz automáticamente. Las luces controladas permanecen ENCENDIDAS hasta que no detectan movimiento y el tiempo de espera programado ha terminado.
El No. Cat. ODS10-IDx está listado por UL, Certificado por CSA y cumple con los requerimientos del Título 24 de California.
DESCRIPCION
El Sensores de Ocupación detecta movimiento dentro del área máxima de 223 m ² (2400 sq. ft.) y controlan la iluminación. Este producto auto controlable provee sensibilidad y control de luz. El Sensor de Ocupación ENCENDERA las luces cuando detecte movimiento inicial y las mantendrá encendidas mientras detecte movimiento.
El Sensor de Ocupación usa un semiconductor pequeño detector de calor que está ubicado detrás de la zona múltiple del lente óptico. Este lente Fresnel establece docenas de zonas de detección. El sensor es sensible al calor emitido por el cuerpo humano. Para que el sensor se active, la fuente de calor se debe mover de un lado para otro en la zona de detección. El sensor es más efectivo en detectar el movimiento que cruza en el frente del campo de visión y menos efectivo al movimiento directo que se acerca o aleja de su campo de visión (vea las figuras 1 y 1A). Tenga esto en mente cuando elija el lugar para la instalación (vea las figuras 1 y 1A).
Note que los Sensores de Ocupación responden a cambios rápidos de temperatura y por eso debe tener cuidado de no instalarlos cerca a fuentes de control de clima (tales como radiadores, cambios de aire y aires acondicionados). Aires calientes o fríos pueden actuar como movimiento del cuerpo para el equipo y se activará si el producto se monta muy cerca. Se recomienda montar el Sensor de Ocupación por lo menos a 1.8 m (6 ft.) lejos de estas fuentes de control de clima. El producto se puede montar en una caja de pared sencilla. Además se recomienda NO montar el producto directamente debajo de una fuente de luz grande. Focos de vatios altos (incandescentes mayores de 100W) dan mucho calor y conmutarlos pueden causar cambios de temperatura que pueden ser detectados por el sensor. Monte el Sensor de Ocupación por lo menos 1.8 m (6 ft.) lejos de los focos grandes. Si es necesario montar el producto más cerca, baje el voltaje del foco que está directamente sobre él.
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC

Este producto cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina y (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que quizás cause una operación no deseada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ADVERTENCIA : PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
ADVERTENCIA : SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
ADVERTENCIA: CONTROLAR UNA CARGA MAYOR DE LA CAPACIDAD ESPECIFICADA PUEDE DAÑAR LA UNIDAD Y CORRE EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, DAÑO PERSONAL O MUERTE, VERIFIQUE LA CAPACIDAD DE LAS CARGAS PARA DETERMINAR SI CONVIENE A SU APLICACION.
PRECAUCION: NO INSTALE ESTA UNIDAD PARA CONTROLAR UN RECEPTACULO.

OTRAS PRECAUCIONES Y NOTAS:

1. **DESCONECTE LA ENERGIA** CUANDO DE SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LUZ O CAMBIE FOCOS.
2. USE ESTE PRODUCTO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE. PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR O CU/AL.
- 3