Avertisseur de fumée à cellule photo-électrique à raccordement fixe

Chaque demeure devrait posséder les deux technologies de détecteur pour une protection optimale.



PPE120CA


Caractéristiques:


- **Technologie à cellule photo-électrique** – Répond mieux aux feux couvant à lente allure.
- **Raccordement direct de 120 V CA** – S'interconnecte avec un maximum de 24 appareils, dont 18 pouvant agir en tant qu'appareil d'origine.
- **Pile de secours de 9 V (incluse)** – Offre une protection continue lors d'une panne de courant.
- **Bouton d'essai** – Analyse la circuiterie et vérifie le fonctionnement de l'avertisseur.
- Indicateur de pile faible – Un signal sonore se fait entendre lorsque la pile doit être remplacée.
- Système multiponctuel – TOUT appareil qui détecte un problème déclenche automatiquement TOUS les avertisseurs de la demeure, vous donnant plus de temps pour évacuer les lieux.

Spécifications:

Dimensions du produit:	6 po x 6 po x 1,5 po de profondeur
Couleur / Contenu d'une caisse:	Blanc / 6 appareils
Caractéristiques électriques:	120 V AC, 60 Hz, 60 mA, pile de secours de 9 V
Câblage:	Connexion rapide de l'attache-câble à multiples fils de 8"
Tonalité de l'alarme:	85 dB
Échelle de température:	De 40°F (4,4°C) à 100°F (37,8°C)
Échelle d'humidité:	Humidité relative jusqu'à 85%
Détecteur:	Cellule photo-électrique
Garantie limitée:	5 ans
Poids:	0,45 lb
CUP:	0-47871-00120-0











R3033A